

## 意大利微纳德 MICRORAD

### 外置探头列表

#### 可选电场探头

|      |            |           |           |           |           |           |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 探头型号 | PROBE 01E  | PROBE 02E | PROBE 03E | PROBE 04E | PROBE 06E | PROBE 11E |
| 频率范围 | 100kHz     | 400kHz    | 100kHz    | 3MHz      | 100kHz    | 5Hz       |
|      | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 6.5GHz     | 40MHz     | 18GHz     | 40GHz     | 6.5GHz    | 400kHz    |
| 探头类型 | 电场         |           |           |           |           |           |
| 测量范围 | 0.2 V/m    | 2 V/m     | 0.8 V/m   | 0.5 V/m   | 0.35 V/m  | 20V/m     |
|      | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 350 V/m    | 800 V/m   | 340 V/m   | 350V/m    | 650 V/m   | 20kV/m    |
| 方向性  | X/Y/Z 各向同性 |           |           |           |           |           |

#### 可选磁场探头

|      |            |           |           |           |           |           |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 探头型号 | PROBE 10B  | PROBE 20B | PROBE 30B | PROBE 02H | PROBE 20H | PROBE 30H |
| 频率范围 | 5Hz        | 5Hz       | 5Hz       | 300kHz    | DC        | DC        |
|      | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 400kHz     | 20kHz     | 400kHz    | 30MHz     | 1kHz      | 1kHz      |
| 探头类型 | 磁场         |           |           |           |           |           |
| 测量范围 | 0.1μT      | 0.3μT     | 0.3μT     | 20 nT     | 1mT       | 200μT     |
|      | -          | -         | -         | -         | -         | -         |
|      | 1mT        | 16mT      | 16mT      | 20μT      | 15T       | 600mT     |
| 方向性  | X/Y/Z 各向同性 |           |           |           |           |           |

#### 可选静态磁场、电场、磁场三合一探头

|      |            |       |          |           |       |          |           |       |          |
|------|------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|
| 探头型号 | PROBE 33C  |       |          | PROBE 33P |       |          | PROBE 33S |       |          |
| 频率范围 | DC         |       |          | DC        |       |          | DC        |       |          |
|      | -          |       |          | -         |       |          | -         |       |          |
|      | 100kHz     |       |          | 400kHz    |       |          | 1MHz      |       |          |
| 探头类型 | 电场         | 磁场    | 静态<br>磁场 | 电场        | 磁场    | 静态<br>磁场 | 电场        | 磁场    | 静态<br>磁场 |
| 测量范围 | 1V/m       | 0.3μT | 5μT      | 20V/m     | 0.3μT | 5μT      | 1V/m      | 150nT | 5μT      |
|      | -          | -     | -        | -         | -     | -        | -         | -     | -        |
|      | 100kV/m    | 16mT  | 5mT      | 20kV/m    | 16mT  | 5mT      | 100kV/m   | 15mT  | 60mT     |
| 方向性  | X/Y/Z 各向同性 |       |          |           |       |          |           |       |          |